


Světelný tok (lm) / Lumen output (lm) / Lichtstrom (lm) / Световой поток (lm)

		300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA	600mA	650mA	700mA	750mA	800mA	850mA	900mA	950mA	1000mA	1050mA
		11,8 W	13,8 W	15,9 W	18,0 W	20,1 W	22,2 W	24,5 W	26,2 W	28,4 W	30,6 W	32,8 W	35,1 W	37,4 W	39,6 W	42,0 W	44,5 W
Ravo	55-062C-10GHV	1350	1550	1750	1930	2110	2280	2450	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	55-062C-10GJV	1350	1550	1750	1930	2110	2280	2450	2660	2830	3000	3160	3320	3470	3620	3770	3920
	55-072K-10GHV	1280	1470	1660	1830	2000	2160	2320	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	55-072K-10GJV	1280	1470	1660	1830	2000	2160	2320	2520	2680	2840	2990	3140	3290	3430	3570	3710
Ture	56-001L-10GHV	1480	1700	1910	2110	2310	2490	2670	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	57-001L-10GHV	1470	1700	1910	2110	2300	2490	2670	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	58-001L-10GGV	1480	1700	1910	2110	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Basi	70-003x-10GHV	1460	1680	1890	2090	2280	2460	2640	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	70-003x-10GJV	1460	1680	1890	2090	2280	2460	2640	2870	3060	3230	3410	3580	3740	3910	4070	4230
Gatu	21-001x-10GHV	1460	1680	1890	2090	2280	2460	2640	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	21-001x-10GJV	1460	1680	1890	2090	2280	2460	2640	2870	3060	3230	3410	3580	3740	3910	4070	4230
Shift	26-100x-10GGV	1440	1660	1860	2060	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Ra(CRI)=90:  $\phi Ra90(lm)=0.86 \times \phi Ra80(lm)$

- Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba!
- The light source in this luminaire may be replaced only by the manufacturer or its contractual service technician or a similarly qualified person!
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Источник света данного светильника может быть заменен только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией
- Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přívod el. proudu.
- The installation may only be carried by authorised specialist. Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.
- Die Leuchtenmontage kann nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor der beliebigen Wartungsausführung die Einspeisung abschalten.
- Установка светильников разрешена только квалифицированным электромонтером.
- Výrobce nenesé odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.
- The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products.
- Der Hersteller trägt keine Verantwortung für eine falsche Verwendung des Produktes.
- Производитель не несет ответственности за неправильное обращение с продуктом.



Světelný tok (lm) / Lumen output (lm) / Lichtstrom (lm) / Световой поток (lm)

		300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA	600mA	650mA	700mA	750mA	800mA	850mA	900mA	950mA	1000mA	1050mA
		11,8 W	13,8 W	15,9 W	18,0 W	20,1 W	22,2 W	24,5 W	26,2 W	28,4 W	30,6 W	32,8 W	35,1 W	37,4 W	39,6 W	42,0 W	44,5 W
Ravo	55-062C-10GHV	1420	1630	1830	2030	2220	2400	2570	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	55-062C-10GJV	1420	1630	1830	2030	2220	2400	2570	2790	2970	3150	3320	3480	3640	3800	3960	4110
	55-072K-10GHV	1340	1550	1740	1920	2100	2270	2430	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	55-072K-10GJV	1340	1550	1740	1920	2100	2270	2430	2650	2820	2980	3140	3300	3450	3600	3750	3900
Ture	56-001L-10GHV	1550	1780	2000	2220	2420	2620	2810	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	57-001L-10GHV	1550	1780	2000	2210	2420	2610	2800	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	58-001L-10GGV	1550	1790	2010	2220	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Basi	70-003x-10GHV	1530	1760	1980	2190	2390	2590	2770	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	70-003x-10GJV	1530	1760	1980	2190	2390	2590	2770	3010	3210	3400	3580	3760	3930	4100	4270	4440
Gatu	21-001x-10GHV	1530	1760	1980	2190	2390	2590	2770	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	21-001x-10GJV	1530	1760	1980	2190	2390	2590	2770	3010	3210	3400	3580	3760	3930	4100	4270	4440
Shift	26-100x-10GGV	1510	1740	1960	2160	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

$$Ra(CRI)=90: \phi Ra90(lm)=0.86 \times \phi Ra80(lm)$$

- Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba!
- The light source in this luminaire may be replaced only by the manufacturer or its contractual service technician or a similarly qualified person!
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Источник света данного светильника может быть заменен только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией
- Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přívod el. proudu.
- The installation may only be carried by authorised specialist. Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.
- Die Leuchtenmontage kann nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor der beliebigen Wartungsausführung die Einspeisung abschalten.
- Установка светильников разрешена только квалифицированным электромонтером.
- Výrobce nenes odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.
- The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products.
- Der Hersteller trägt keine Verantwortung für eine falsche Verwendung des Produktes.
- Производитель не несет ответственности за неправильное обращение с продуктом.